

COMmander® 2TSM-Modul

Erweiterungsmodul mit Tür-, Schalt- und Musikfunktionen für COMmander Basic, Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie.

- Türsprechen für 2 Türsprechsysteme (nach FTZ 123 D12-0) ohne Verlust einer Nebenstelle, z. B. mit TFS-Dialog 100
- 2 Türöffner über Telefon betätigen
- 4 Türklingeleingänge, davon 1 alternativ als Alarmeingang konfigurierbar
- 6 Schaltrelais, konfigurierbar zum Türsprechen, Türöffnen oder für universelle Schaltfunktionen (pro verwendeter Türstation werden 1-2 Schaltrelais benötigt)
- Musikfunktion, z. B. MP3-Player bei Rückfrage einschalten
- Universell, z. B. „Relais tagsüber an, nachts aus“
- Fernschalten von intern / vom Amt
- Audioeingang für externe Wartemusik
- Audioausgang für Durchsagen
- Zweitklingelanschluss



Mit dem COMmander 2TSM-Modul wird Ihr COMmander Basic, Basic.2, Business oder die COMmander 6000-Serie um zwei Türstationen mit je einem Türöffner und vier Klingeleingängen erweitert. Weiterhin können Sie Wartemelodien oder Textansagen über ein extern angeschlossenes Gerät, z. B. einen handelsüblichen MP3-Spieler, einspielen.

Features

Anschlussmöglichkeiten

- 2 Ports für Türsprechsysteme nach FTZ 123 D12-0
- 4 Türklingeleingänge, davon 1 alternativ als Alarmeingang konfigurierbar
- 6 Schaltrelais, konfigurierbar zum Türsprechen, Türöffnen oder für universelle Schaltfunktionen (pro verwendete Türstation werden 1-2 Schaltrelais benötigt)
- Zweitklingelanschluss
- Audioeingang für externe Wartemusik
- Audioausgang für Durchsagen

Funktionen

- Türsprechen für 2 Türfreisprechsysteme (nach FTZ 123 D12-0) ohne Verlust einer Nebenstelle, z. B. mit TFS-Dialog 100
- Türöffner über Telefon betätigen
- Alarmfunktion
- Durchsagefunktion
- Universell, z. B. Relais tagsüber an, nachts aus
- Fernschalten von intern / vom Amt

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

2TSM-Modul

- COMmander Basic
- COMmander Basic.2
- COMmander Basic.2 19" (BA-TSM erforderlich)
- COMmander Business
- COMmander Business 19" (BU-TSM erforderlich)
- COMmander 6000

2TSM-R-Modul

- COMmander 6000R
- COMmander 6000RX

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** aus dem COMmander-Grundgerät
- **Einbau:** Steckplatz im Gehäuse des COMmander
- **Türsprechanschlüsse:** 2 nach FTZ 123 D12-0
- **Belastbarkeit Schaltrelais:** 30 V, max. 1 A
- **Klingel-/Schalteingänge:** für 4 Klingeltaster 5 bis 15 V AC oder DC positiv gegen TGND / für 4 potentialfreie Schließer
- **Audioeingang:** Eingangspegel einstellbar -18 bis +10 dB (1 Veff), Eingangswiderstand 25 bis 50 kOhm
- **Audioausgang:** Ausgangspegel max. 1 Veff, Innenswiderstand 600 Ohm
- **Abmessungen** (B x H x T): 293 mm x 75 mm x 16 mm (2TSM), 25 mm x 261,8 mm x 148,6 mm (2TSM-R)
- **Gewicht:** ca. 120 g (2TSM), ca 206 g (2TSM-R)
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- COMmander 2TSM-Modul bzw. 2TSM-R-Modul
- Anschlusskabel Cinch (mono)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMmander 2TSM-Modul
- **Artikelnummer:** 90491
- **EAN-Code:** 4019377904916

- **Bezeichnung:** COMmander 2TSM-R-Modul
- **Artikelnummer:** 90681
- **EAN-Code:** 4019377906811