

Gigaset E500A

Komfort für höchste Ansprüche – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- › Kontrastreiches, großes Display, 40 x 27 mm (B x H)
- › Besonders klare Akustik
- › Eigener Lautstärkereglер seitlich am Mobilteil
- › 4 Direktwahltasten
- › SOS-Funktion zum Absetzen eines Notrufs
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
- › Leuchtstreifen für optische Rufanzeige an der Basis
- › Hörgerätekompabil
- › Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Wipptaste seitlich am Mobilteil für einfache Regelung in 5 Stufen
- o Freisprechen
- o Hörgerätekompabil (nach ITU-T P.370 – ersetzt CCITT P37)
- o Headset-Anschluss: 2,5 mm Klinkenbuchse (Mono) (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Display

- o Beleuchtetes Grafik-Display: 40 x 27 mm (B x H), 128 x 80 Pixel
- o Gute Lesbarkeit
 - Beleuchtung: weiß
 - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
 - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen)
- o Datum und Uhrzeit
- o Feldstärke und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdauer-Anzeige

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Seitliche Wipptaste am Mobilteil zur Lautstärkeregelung
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton aus-/einschalten über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar) (langer Tastendruck auf Taste 0)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o 4 Direktwahltasten an Mobilteil und Basis für wichtige Rufnummern
- o SOS-Funktion zum Absetzen eines Notrufes mit individueller Ansage an bis zu 4 verschiedene Rufnummern. Falls die erste gewählte Rufnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E500A automatisch die nächste Nummer, usw.
- o Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Freisprech-Taste (rote LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingel melodien
 - 21 Melodien im Mobilteil
 - 6 Melodien in der Basis
 - 5 Lautstärke stufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Melodie für Interne Anrufe

Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 25 Minuten Aufzeichnung
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basis
- o Display in der Basis für Nachrichtenanzeige
- o 1 individueller Ansagetext aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt
- o Sprachführung in Deutsch oder Englisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basis
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 240 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 165 x 54 x 26 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 142 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 120 x 164 x 38 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 252 g

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset E500A
- o 1 Mobilteil Gigaset E500H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Titanium

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen