

Gigaset C620

Das clevere Familientelefon

- › Direktasten für Babyphone, Ruflisten, Anrufschutz
- › Besonders lange Sprech-/Standby-Zeit
- › Höchste Sprachqualität HSP
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display



Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem Lautsprecher
- o Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/Aus-Funktion über *-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 250 Einträge: Name, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Direktaste für Einstellungen zum Schutz vor unerwünschten Anrufen:
 - „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr
 - Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung oder „leise klingeln“, ausgenommen 15 VIP-Kontakte
 - Sperrliste für 15 Rufnummern, wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anruferanzeige oder Anrufsperr

Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

Weitere Funktionen

- o Direkttaste für Babyphone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion
- o Direktruf-Funktion: Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- o Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert

Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 38 x 32 mm (B x H), 65.000 Farben, 128x160 Pixel, 6 Zeilen
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund

Display-Anzeige / Bildschirmschoner

- o Analog- oder Digitaluhr
- o 3 Farbbilder (Unterwasser-Motive)

Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

Tastatur

- o Beleuchtete Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o „Abheben“ und Freisprech-Taste; blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- o Auflegen- / Ein- / Aus-Taste (rot beleuchtet)
- o 3 Direkttasten für die Funktionen: Anrufschutz, Nachrichten-Liste und Babyphone
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung im SMS-Zentrum, mit Versenden der ersten SMS
SMS-Zentrum: „Anny-Way“-Materna und T-Com voreingestellt
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o Versenden von SMS an E-Mail-Adresse
- o Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Telefonbuch

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
(voll kompatibel auch mit S820H / SL910H / L410)
- o Reichweitenerhöhung mit:
 - Gigaset Repeater (bis zu 6 anmeldbar)
 - Gigaset Repeater 2.0 (max. 2 anmeldbar)
- o Vorteile mit Repeater 2.0:
 - Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und beste Sprachqualität (HDSP)
- o Besonders empfohlen zur Kombination mit Freisprech-Clip Gigaset L410

Anschluss a/b (analog)

Einsatz Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 530 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 26 Std.
- o Akku: 2 x AA (NiMH 1300 mAh)
- o Ladezeit: 8–10 Std.
- o Abmessungen: 155 x 49 x 30 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 140 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V
Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 124 x 98 x 50 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 100 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basisstation C620
- o 1 Mobilteil C620H
- o 1 Gürtelclip
- o 2 Standard AA-Akku (NiMH)
- o 1 Netzteil
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Schwarz
- o Weiß

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen