

# Gigaset SX810 ISDN

## Komfortables ISDN-Schnurlostelefon mit Bluetooth

- › Für bis zu 10 ISDN-Rufnummern
- › Mit Bluetooth®
  - Headset-Anschluss
  - vCard-Transfer mit Handy
  - Kabellose Verbindung zum PC
- › Mini-USB-Anschluss
- › Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- › Komfort-Freisprechen in brillanter Qualität
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



### ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o 10 ISDN-Rufnummern verwaltbar (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum- / Uhrzeit-Synchronisation
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf:
  - Tonwahl (DTMF) oder Wahl von \* und #

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

### Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustik-optimierter Gehäuse-Konstruktion
- o Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- o Klinkebuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- o Bluetooth® für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)

### Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für ca. 500 Kontakte:  
Vorname, Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin und Bild/Melodie für Picture CLIP
- o Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- o vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth®
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für:  
Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o MSN-spezifische Anzeige / Signalisierung
- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- o Mit individueller Klingelmelodie
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus (zeitgesteuerte Klingelabschaltung)
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne einstellbar:  
für externe Anrufe je MSN und interne Anrufe

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken: ein- / ausschaltbar)
- o Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

### Weitere Funktionen

- o Installationsassistent für die einfache ISDN-Konfiguration
- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar

### TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display:  
30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- o Brillante Farben (65.000)
- o 5 verschiedene Farbschemas einstellbar
- Im Standby
- o Anzeige verschiedener Screensaver:  
Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder
- Im Ruhezustand
- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
- o Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

### Tastatur

- o Hochwertige Tastatur in metal dome-Technologie
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- o Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichtentaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o MSN-spezifische Eingangsbox
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich (2 externe und 2 interne)
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Individuelle Rufnummernzuordnung

## PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

oder per Bluetooth®

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook und Mac
- o Bilder (.BMP) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar
- o Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingel-melodien
- o Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- o CTI-Interface  
Wählen / Anruferanzeige am PC mit Microsoft Outlook

Systemvoraussetzung:

Betriebssystem Windows XP / Vista / 2007;  
sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und  
Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher  
oder Mac OS X 10.4.9 und höher

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Für bis zu 10 Rufnummern (MSN)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss  
So (DSS1)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, Bluetooth®

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 13 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 7 Std.
- o Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V  
Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 101 x 116 x 61 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 125 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage (nur SX810)

## Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset SX810 ISDN
- o 1 Mobilteil S810H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Schaltnetzteil
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Stahlgrau

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen