

Gigaset SL780

Innovative Eleganz

Schnurloses Telefon mit Mobilteil in Echtmetall-Rahmen
Adressbuch für bis zu 500 Einträge, hochwertiges 2,2" TFT-QVGA Farbdisplay

Anschluss: a/b (analog)
Einsatz: Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards: DECT, GAP, CAT-IQ

Gerätefarbe: Metall/Schwarz

Konfiguration: – Anschluss von 1 Externleitung
 – Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
 – 1 Türsprechstelle Gigaset HC450 (und 5 Mobilteile)
 – Mobilteil an 4 Basen anmeldbar



Leistungsmerkmale

- o Einfache Bedienung über neues intuitives Menükonzept
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o 5-Wege-Navikey mit Centerclick
- o Integrierte Bluetooth®-Funktionalität zum Telefonieren über ein Bluetooth®-Headset und zum Austausch von Adressbucheinträgen mit Bluetooth®-fähigen Mobiltelefonen (vCard-Transfer)
- o PC-Anschluss über Bluetooth® oder Mini-USB, zur Synchronisation des Adressbuchs mit MS-Outlook

TFT- Display und beleuchtete Tastatur

- o Mobilteil mit 2,2" beleuchtetem Farbdisplay (TFT QVGA, 256.000 Farben, 240 x 320 Pixel)
- o Anzeige von Datum, Uhrzeit oder Kalender
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Digitaluhr als Screensaver einstellbar
- o Gesprächsdaueranzeige
- o Ergonomische Tastatur in hochwertiger Metaldom-Technologie, weiß beleuchtet
- o Beleuchtete Nachrichten- (MWI) und Freisprechtaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash) einstellbar

Akustik

- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität über hochwertigen Lautsprecher

- o Headset-Anschluss:
 - über Slim-Lumberg oder
 - Bluetooth® (Headset- und Freisprech-Profil)
- o Einstellbare Hörerlautstärke (5-stufig)

ECO DECT

- o Geringer Stromverbrauch durch energiesparendes Schaltnetzteil
- o **ECO Modus Plus:** 100% Abschaltung der Funkleistung im Stand-by-Betrieb, auch bei mehreren Mobilteilen
- o **ECO Modus:** 80% Reduzierung der Funkleistung beim Telefonieren
- o Variable Reduzierung der Funkleistung des Mobilteils, abhängig von der Entfernung zur Basis

Telefonieren

- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen (T-Com, etc.)
- o Wahlverfahren: MFV / IWV

Adress- / Telefonbuch

- o Adressbuch für 500 Einträge mit 7 Feldern pro Eintrag: Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail und Geburtstag
- o VIP-Ruf: Klingeltöne zuordenbar

Ankommende Anrufe

- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP /CNIP)
- o Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
22 Polyphon- und 3 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodie für interne Rufe
- o Lautstärke einstellbar in 5 Stufen + Crescendo
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung mit instellbarer Sonderfunktion für VIP-Anrufe

Anrufliste

- o Liste der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste

SMS-Funktion

- o Versenden von SMS mit 612 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Bis zu 50 SMS speicherbar
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Speichern von Nummern aus SMS in das Adressbuch
- o Automatische Registrierung im SMS-Servicezentrum

Weitere Funktionen

- o Separate Basis und Ladeschale für flexible Aufstellung
- o Wecker
 - mit einstellbarer Melodie
 - Schlummer-Funktion
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
- o Anschluss der Türsprechstelle Gigaset HC450

Bei Betrieb mehrerer Mobilteile

- o 2 Gespräche gleichzeitig möglich (1 externes, 1 internes)
- o Gezielte Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage, ggf. Wiederanruf
- o Sammelruf bei externen Anrufen
- o Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer
- o Telefonbuchtransfer zwischen Komfort-Mobilteilen
- o Raumüberwachung (Baby-Alarm)

PC-Schnittstelle

Über Mini-USB und Bluetooth® (Serial Profil) –

jetzt auch für Mac OS X 10.4.9 und höher

- o Mit Software Gigaset QuickSync Synchronisation des Adressbuchs mit MS-Outlook*
- o Adressbuch am PC editieren

Neue Funktionen mit Software Upgrade Version V114 im Mobilteil Gigaset SL78H** und Gigaset QuickSync 4.0

- o Speichern von Bildern für Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)
 - o Screensaver oder Dia-Show (jpeg-, bmp-, gif-Format)
 - o Speichern von Sounds (z. B. MP3) für individuelle Klingelmelodien

Weitere neue Funktionen:

- o SMS-Texteingabe-Hilfe mit T9 in 5 verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, S)
- o „Colour-your-friend“-Funktion: optische Anruferanzeige in 6 einstellbaren Display-Farben

Technische Daten

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m

Mobilteil

- o Stand-by-Zeit: bis zu 200 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 15 Std.
- o Stromversorgung: Li-Ion-Akku
- o Ladezeit: ca. 6 Std.
- o Abmessungen: 139 x 48 x 18 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 130 g

Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessungen:
 - Basisstation: 132 x 38 x 105 mm (B x T x H)
 - Ladeschale: 66 x 49 x 30 mm (B x T x H)
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset SL780
- o 1 Basisabdeckung mit Fuß
- o 1 Steckernetzgerät für die Basis
- o 1 Mobilteil Gigaset SL78H
- o 1 Akku
- o 1 Akkudeckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 USB Datenkabel
- o 1 CD-ROM (Treiber für USB Datenkabel)

* Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows XP; Windows Vista; sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher

** Für bereits vorhandene Mobilteile steht ein kostenloser Download auf der Produktseite Gigaset SL78x zur Verfügung www.gigaset.com/de (Upgrade nur per Datenkabel über Mini-USB)