

## COMfortel® 1100

Einsteiger-Systemtelefon mit 1-zeiligem LC-Display und 15 programmierbaren Funktionstasten.

- Stromsparfunktion
- Automatische Erkennung der Anschlussart S<sub>0</sub> oder U<sub>P0</sub>
- Stromversorgung über den Systemanschluss; kein separates Netzteil erforderlich
- 1-zeiliges alphanumerisches LC-Display mit 16 Zeichen
- Programmierbare Tasten für Belegt-, Zielwahl-, und Anlagenfunktionen
- Ergonomisch formoptimierter Telefonhörer
- Beste akustische Eigenschaften in allen Betriebsarten
- Menüsprache einstellbar



Sie sind auf der Suche nach günstigen Telefonen für Ihre Auerswald TK-Anlage, wollen aber den Komfort eines Systemtelefons nicht missen? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 1100 die richtige Entscheidung. Freisprechen, der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage und eine einfache Notizfunktion während eines Gespräches lassen kaum Wünsche offen. Nahezu alle Anlagenfunktionen werden bequem per Tastendruck ausgeführt und über Status-LEDs signalisiert. Die intuitive Benutzerführung ist einfach verständlich und steigert den Bedienkomfort.

Eine Erfindung von Auerswald: die automatische Erkennung der Anschlussart, mit der das COMfortel 1100 ohne Umbau an einem S<sub>0</sub>- oder U<sub>P0</sub>-Port der Telefonanlage betrieben werden kann. Das COMfortel 1100 steht in der Farbe schwarz zur Verfügung.

## Features

### Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart S<sub>0</sub> oder U<sub>P0</sub>
- ISDN-Leistungsmerkmale der Auerswald Telefonanlage werden unterstützt
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (15), 2 Ebenen
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage
- Jeweils 10 Einträge in Anrufer-, Gesprächs- und Wahlwiederholungsliste

### Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie<sup>1</sup>
- COMpact 2204 USB, 2206 USB, 4410 USB
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmander Business, Business 19"

<sup>1</sup> Erweiterungsmodul mit einem internen S<sub>0</sub>-Port in der Anlage erforderlich

## Technische Daten

- **Betriebsspannung:** über den internen S<sub>0</sub>- oder U<sub>P0</sub>-Port der Telefonanlage
- **Leistungsaufnahme:** min. 0,5 W, max. 2 W
- **Systemanschluss:** interner S<sub>0</sub>- oder U<sub>P0</sub>-Port der Telefonanlage
- **Anzeigen:** 1-zeiliges LCD mit 16 Zeichen, 18 LEDs (teilweise mehrfarbig)
- **Bedienelemente:** Wähltastatur mit Vanity-Code, 17 Funktionstasten, 15 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- **Telefonhörer:** Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompabil
- **Lautsprecher:** 8 Ohm, Ø 66 mm
- **Gabelumschalter:** magnetischer Schaltkontakt
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Abmessungen (B x H x T):** 261 mm x 89 mm x 216 mm
- **Gewicht:** ca. 920 g
- **Sicherheit:** CE

## Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 1100
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahmeanleitung
- Bedienhandbuch (PDF-Dokument)
- CD mit Einrichtungsprogramm, Tools und Treiber für Microsoft Windows (ab XP), Apple Mac OS X und Linux

## Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel 1100
- **Artikelnummer:** 90563
- **EAN-Code:** 4019377905630

Copyright © 2013 Auerswald GmbH & Co. KG  
Version 1.0 - Technische Änderungen vorbehalten